

LDCC 2794

FEU DE GABARIT LDCC 2794

DONNÉES TECHNIQUES

Type de feux	Catégorie de feux	Feux LED
HOR 101	feu de gabarit	oui
Nombre de LED	Feu de gabarit arrière	Feu de gabarit avant
7	oui	oui
Feu de gabarit latéral	Bras	Module de capteur du recul
oui	oui	oui
Côté de montage	Tension	Puissance nominale
gauche	12/24 V	1/2,4 W
Câble	Plage de température de fonctionnement	Couleur du feu
3×0,5 mm ² ; longueur de câble 1,5 m	de -30°C à +50°C	blanc/orange/rouge
Niveau de sécurité		
IP68		

DESCRIPTION

Feu de gabarit 3-fonctions avec bras court HOR 101, avec un module de capteur du recul, à diodes LED 12/24 V, gauche (fil rond 3×0,5 mm², longueur 1,5 m). - feu de gabarit avant (blanc) -> 1 diode blanche 6500 K (couleur blanc froid) - feu de gabarit arrière (rouge) -> 4 diodes rouges - feu de gabarit latéral (orange) -> 2 diodes blanches 2700 K (couleur blanc chaud)

